ALINCO

アルミ合金製 CSBC(CMT)作業台

4106型・4126型・4128型・5151型

組立説明書

このたびは、CSBC(CMT)作業台を、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。この作業台を安全に使っていただくために、注意事項をよく読み、組立手順に従って組み立ててください。

注意事項

- ●組立前に、部品数量を確認してください。 ●組立は平坦な床で行ってください。
- ●六角ボルトを締め過ぎると、破断することがあります。
- ●組立後、もう一度ボルトの締め忘れを確認してください。

● 部品表

必要工具	M6スパナ

部品名	CSBC(CMT)部品図	CSBC(CMT)部品数量 4106型•4128型	4126型	5151型
側面パネル (L)(R)有り	(4106型•4128型) (4126型) (5151型)	2	2	2
補強フレーム	(4106型•4128型) (大) (小) / (4126型) / (5151型) (大) (中) (小)	(大)1 (小)1	2	(大)2 (中)1 (小)1
足場板	(大) (小)	(大)1 (小)3	(大)1 (小)3	(大)1 (小)4
横ツナギ		3	4	3
ボルトセット	座金組込み六角ボルト 組立説明書 取扱説明書	座金組込み 六角ボルト (M6×20)…34ヶ 組立説明書…1部 取扱説明書…1部	座金組込み 六角ボルト (M6×20)…36ヶ 組立説明書…1部 取扱説明書…1部	座金組込み 六角ボルト (M6×20)…46ヶ 組立説明書…1部 取扱説明書…1部

オプション部材

手摺・移動用キャスターを用意しています。
ご要望の際は販売店にご相談ください。

※製品改良のため、仕様は予告なしに一部変更することがあります。

ALINCO アルインコ株式会社

〒569-8510 大阪市高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 0120-302-669

10:00〜16:00 ただし12:00〜13:00及び土・日・祝を除く

2019036-UN

組 立 手 順　組立後、再度ボルトの締め忘れを確認してください。

CSBC(CMT) 4106型 4128型

完成図
(右図は4128型です。)

1 側面パネルに、補強フレーム(大)1枚(小)1枚、横ツナギ3本を付属の座金組込み六角ボルトで仮止めします。

2 足場板(大)1枚、および足場板(小)3枚を付属の座金組込み六角ボルトで仮止めします。

3 仮止めした側面パネルを地面に倒し、もう片方の側面パネルを、座金組込み六角ボルトで仮止めします。座金組込み六角ボルトのつけ忘れが無いか確認した後、M6用スパナで締め付けてください。

CSBC(CMT) 4126型

完成図

1 側面パネルに、補強フレーム2枚、横ツナギ4本を付属の座金組込み六角ボルトで仮止めします。

2 足場板(大)1枚、および足場板(小)3枚を付属の座金組込み六角ボルトで仮止めします。

3 仮止めした側面パネルを地面に倒し、もう片方の側面パネルを、座金組込み六角ボルトで仮止めします。座金組込み六角ボルトのつけ忘れが無いか確認した後、M6用スパナで締め付けてください。

CSBC(CMT) 5151型

完成図

1 側面パネルに、補強フレーム(大)2枚(中)1枚(小)1枚、横ツナギ3本を付属の座金組込み六角ボルトで仮止めします。

2 足場板(大)1枚、および足場板(小)4枚を付属の座金組込み六角ボルトで仮止めします。

3 仮止めした側面パネルを地面に倒し、もう片方の側面パネルを、座金組込み六角ボルトで仮止めします。座金組込み六角ボルトのつけ忘れが無いか確認した後、M6用スパナで締め付けてください。